



SRSM 小型化馬達型 SSR 控制器



電氣特性

環境溫度：0~55°C





相對溼度：0~90%





耐壓絕緣：2500Vac/1 Min.

絕緣阻抗：500MΩ 以上

輸入訊號：5-32V、7-32V、9-32V、11-32V

圖號	圖號A	圖號B	圖號C	圖號D
參考圖				
尺寸	70x80x85 mm	72x105x125 mm	103x72x110 mm	110x105x125 mm
淨重	410g	590g	460g	700g
圖號	圖號E	圖號F	圖號G	圖號H
參考圖				
尺寸	140x85x132 mm	107x105x125 mm	145x105x125 mm	158x85x132 mm
淨重	780g	890g	1000g	1080g

圖號	圖號I	圖號J	圖號K	圖號L
參考圖				
尺寸	152x80x85 mm	187x72x110 mm	160x105x125 mm	180x105x125 mm
淨重	670g	880g	1170g	1500g

圖號	圖號M	圖號N	圖號O	圖號P
參考圖				
尺寸	270x72x110 mm	195x105x125 mm	215x105x125 mm	100x80x85 mm
淨重	1040g	1470g	1800g	450g

產品特性

- 1.本產品結構符合 CE 規定。
- 2.體積小、防塵、採模組化設計，故維修容易。
- 3.無火花、壽命長、符合環保需求。
- 4.本產品維修容易，故可重覆使用，不易造成萬年垃圾，破壞環境。
- 5.可節省使用單相 SSR 配裝三相 SSR 之箱體及人工成本。
- 6.可用於馬達啟動，馬達正/反轉控制。
- 7.另有馬達(AC)正/反轉控制型號可供選用。

	輸入訊號
三相兩極L	5-32V
三相兩極H	7-32V
三相三極L	9-32V
三相三極H	11-32V

訂購資訊：品名 = SRSM A BBB C - D E F

例如 = SRS 2 015 H - D X A (對照下表)

A→極	BBB→額定負載電流	C→額定負載電壓	D→晶片	E→特殊功能	F→圖號
2 3Ø2P	15 15A	L 100~260Vac	D SCR	X 基本型	A 圖號A
3 3Ø3P	25 25A	H 100~480Vac	T TRIAC	1 過熱(OH)	B 圖號B
	30 30A				
	40 40A				
	050 50A				
	060 60A				
	070 70A				

產品規格與應用說明

電流 / 模組	A(r.m.s)	I ² t	圖號
015-T	15A	220	A
025-T	25A	440	A
040-T	40A	1100	B
030-D	30A	770	B
050-D	50A	1700	D
060-D	60A	2700	F
070-D	70A	3800	G

配線方式

